

1.2.3 Ruftaster

Beschreibung

- Auslösung eines Rufes mittels der roten Taste
- Roter Taster mit rotem Findelicht
- Rotes Dauerlicht bei betätigter Taste als Beruhigungslicht
- Open Collector Ausgang zum Anschluss eines elektronischen Relais zur frei programmierbaren Lichtsteuerung

Technische Daten

- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 0° bis 40° C
- Spannung Eingang: <12V DC Tasterbus
- Stromaufn. Ruhe/Betrieb: 3mA/4mA
- Farbe: ähnlich RAL 9010
- Abmessungen: 55x55mm
(mit Rahmen) 88x88mm

Merkmale

- 2-Draht Zimmerbus-Ansteuerung
- Programmierbare Namenszuordnung
- Plug & Play
- Selbsterkennung von der Zimmerelektronik
- Leitungsüberwachung, Störungserkennung
- Tasterfeld rot
- Rotes Findelicht
- Dauerrot bei Betätigung
- uP Version Standarddose

Artikelnummer

FTX-0001

Impressionen

